УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(должность)

ООО "АВ ТРАСТ"

(организация)

Якимович Андрей Викторович

(Ф.И.О.)

20.08.2026

(дата)

(подпись)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1156733016835 "АВ ТРАСТ" ИНН 6732112384 г.СМОЛЕНСК

Инструкция по применению
№SHM-007

Шкаф медицинский ARTINOX™

1 Справочная информация

1.1 Заявление о правах на интеллектуальную собственность

ЧУП "Артинокс" (далее – производитель) является разработчиком и производителем медицинского изделия «**Шкаф медицинский ARTINOX™»** (далее – изделие) и обладает правами на интеллектуальную собственность в отношении изделия и инструкции по применению.

ARTINOX и ARTINOX являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащим производителю.

1.2 Предупреждающие сообщения

Символ	Значение
	Внимание! Потенциально опасные ситуации или небезопасные действия, которые могут привести к повреждениям изделия или травмам пользователей
	Примечание: Рекомендации по правильному использованию изделия и/или другие полезные сведения.

1.3 Ответственность производителя

Предполагается, что вся информация, содержащаяся в инструкции, не содержит ошибок. Производитель несет ответственность за безопасность, надежность и рабочие характеристики изделия только в том случае, если:

- все действия по установке, изменению, модификации, а также ремонтные работы изделия выполняются уполномоченным техническим персоналом производителя;
- изделие используется в соответствии с инструкцией.

1.4 Гарантия

Настоящая гарантия является исключительной и применяется вместо всех прочих гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантии товарной пригодности или пригодности для использования по назначению.

1.4.1 Освобождение от ответственности

Согласно настоящей гарантии, обязательства или ответственность производителя не включают в себя ответственность за прямые, косвенные или случайные убытки или задержки, вызванные ненадлежащим использованием изделия или использованием изделий, не рекомендованных к применению производителем, а также ремонтными работами, выполненными лицами, не относящимися к квалифицированному техническому персоналу.

Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

- повреждение или неисправность, обусловленные ненадлежащим использованием изделия или неправильными действиями пользователя;
- повреждение или неисправность, обусловленные форс-мажорными обстоятельствами, такими как пожар или землетрясение;
- неисправность или повреждение в результате выполнения ремонтных работ неквалифицированным или не имеющим полномочий обслуживающим персоналом;
- прочие неполадки, не обусловленные самим изделием или его частью.

1.4.2 Гарантии производителя

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями, а также правил эксплуатации, приведённых в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – 3 месяца со дня продажи.

Срок эксплуатации: 8 лет.

За механические повреждения изделия, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, производитель ответственности не несёт.

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за изделием, претензии не принимаются.

2 Контактная информация

2.1 Производитель (разработчик):

Наименование	:	Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Артинокс» (ЧУП "Артинокс")
Юридический адрес	:	223070, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с, д.14, район д. Михановичи.
Данные для направления рекламаций:		
Телефон		+375(44)7007744, +375(17)5415231
E-mail		artinox@mail.ru

2.2 Места производства:

Площадка №	:	**1**
Наименование	:	Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Артинокс» (ЧУП "Артинокс")
Фактический адрес	:	223070, Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с, д. 14, район д. Михановичи
Площадка №	:	**2**
Наименование	:	Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Артинокс» (ЧУП "Артинокс")
Фактический адрес	:	220037, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Смоленская, 52
Площадка №	:	**3**
Наименование	:	Общество с дополнительной ответственностью «Аркодор» (ОДО «Аркодор»)
Фактический адрес	:	220037, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Смоленская, 52

2.3 Уполномоченный представитель:

Наименование	:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВ ТРАСТ" (ООО "АВ ТРАСТ")
Юридический адрес	:	214013, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Матросова, д. 9, офис D1
Данные для направления рекламаций:		
Телефон		+7 9156396384,
E-mail		Trastav@gmail.com

3 Меры предосторожности

3.1 Символы, применяемые на маркировке и изделии

Символ	*Наименование символа*
	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Медицинское изделие
	Не допускать воздействия влаги
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Верх
	Логотип производителя

3.2 Меры предосторожности при применении

Соблюдение приведённых ниже мер предосторожности обязательно на всех этапах обращения с изделием. Несоблюдение требований может привести к травмам медицинского персонала и иных лиц, а также к повреждению изделия.

	Общие требования перед использованием ➢ Эксплуатируйте изделие только по назначению, указанному в эксплуатационной документации. ➢ Установите изделие на ровную, твёрдую и устойчивую поверхность, соответствующую условиям эксплуатации (помещение медицинской организации, допустимые типы напольного покрытия и т.п.). ➢ Перед каждым использованием выполняйте краткий визуальный осмотр: • отсутствие трещин, деформаций, выраженной коррозии несущих элементов; • целостность рабочих поверхностей; • отсутствие ослабленного или отсутствующего крепежа; • исправность подвижных и фиксирующих элементов (при их наличии). При обнаружении дефектов, способных повлиять на безопасность пациента или персонала, эксплуатация изделия не допускается до выявления и устранения причин.
	Нагрузки ➢ Не превышайте максимально допустимую нагрузку, указанную изготовителем. При расчёте учитывайте суммарную массу размещаемых в шкафу материалов, инструментов и оборудования. ➢ Размещайте оборудование, материалы и инструменты в соответствии с назначением и конструкцией изделия, равномерно распределяя массу и избегая чрезмерного смещения к краям или в одну зону. ➢ Не используйте изделие как подмостки, подставку для подъёма, подставку для тяжёлого оборудования, сиденье для персонала или иные функции, не предусмотренные эксплуатационной документацией.
	Использование подвижных, регулируемых и фиксирующих элементов (применимо к моделям изделия, имеющим регулируемые/подвижные узлы) ➢ Перед началом эксплуатации убедитесь в корректной работе подвижных и регулируемых узлов (механизмы перемещения, регулировки положения, фиксации). ➢ Фиксирующие элементы должны быть чётко переведены в требуемое положение (включено/выключено, зафиксировано/отпущено) и надёжно удерживаться в нём. ➢ Не допускается эксплуатация изделия с частично включёнными или заведомо неисправными фиксирующими устройствами. ➢ Не используйте элементы мебели как опорные конструкции для подъёма, подтягивания или перемещения персонала либо иных лиц.
	Перемещение изделия (актуально для изделий на колёсных опорах) ➢ Перемещайте изделие с контролируемой скоростью, избегая резких рывков, ускорений и торможений. ➢ Особое внимание уделяйте преодолению порогов, стыков, уклонов и неровностей: • снижайте скорость перед препятствием; • избегайте частичного размещения опор на разных уровнях; • не используйте изделие на лестничных маршах, если это не предусмотрено конструкцией и документацией. ➢ При временной остановке и проведении любых манипуляций включайте предусмотренные конструкцией тормозные или фиксирующие устройства.

	Очистка, дезинфекция и условия среды ➢ Выполняйте очистку и дезинфекцию изделия в соответствии с эксплуатационной документацией и локальными нормативными документами медицинской организации. ➢ Используйте только те средства, методы и режимы обработки (концентрация, время экспозиции, кратность), которые указаны производителем и разрешены к применению для данного типа изделий. ➢ Избегайте применения абразивных материалов, агрессивных химических веществ и растворителей, не рекомендованных изготовителем, чтобы не повредить покрытия и материалы. ➢ После обработки удаляйте остатки дезинфицирующих и моющих средств, при необходимости промывая поверхности водой и высушивая изделие перед хранением или последующим использованием. ➢ Соблюдайте установленные изготовителем диапазоны температуры и влажности при эксплуатации, хранении и транспортировании. Избегайте воздействия конденсата, атмосферных осадков, прямых солнечных лучей и агрессивных сред, если иное не предусмотрено документацией.
	Техническое обслуживание и ремонт ➢ Регулярно проводите осмотр изделия на наличие признаков износа, коррозии, деформаций, ослабления крепёжных элементов и ухудшения работы подвижных узлов. ➢ При выявлении дефектов, влияющих на безопасность, немедленно выведите изделие из эксплуатации до проведения оценки технического состояния и ремонта. ➢ Не допускается самостоятельное изменение конструкции изделия, установка нештатных комплектующих и проведение ремонтных работ, не предусмотренных эксплуатационной документацией. Ремонт ответственных узлов должен выполняться уполномоченным персоналом в соответствии с требованиями изготовителя. ➢ Соблюдайте установленный изготовителем срок службы изделия и критерии предельного состояния. По достижении срока службы или при наличии признаков предельного состояния изделие подлежит оценке технического состояния и, при необходимости, выводу из эксплуатации и утилизации.
	Обучение и организационные аспекты ➢ К работе с изделием допускается только персонал, прошедший обучение и ознакомленный с эксплуатационной документацией, локальными инструкциями по обращению с изделием, а также мерами по инфекционной и общей безопасности. ➢ Рекомендуется проводить регулярные инструктажи по: • безопасному использованию изделия; • правильному выполнению очистки и дезинфекции; • действиям при обнаружении неисправностей и нештатных ситуаций. ➢ Рекомендуется документировать обучение (инструктаж) персонала в соответствии с внутренними процедурами медицинской организации.

3.3 Условия эксплуатации, транспортирования и хранения

	Эксплуатация	Хранение	Транспортировка
Температура, ºС	от + 10 до + 35	от + 5 до + 40	от – 50 до + 50
Относительная влажность, %	до 80 при + 25 ºС	от 45 до 75	до 80 при + 25 ºС

- Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.
  При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.
  При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.
- Воздух помещения при хранении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

4 Общая информация об изделии

4.1 Наименование медицинского изделия

Шкаф медицинский ARTINOX™

Комплектацию изделия указана в разделе 15.

4.2 Классификация медицинского изделия

Класс риска : 1

Стерильность : Нестерильные изделия для многократного применения, устойчивые к дезинфекции.
Нестерильные, стерилизации не подлежат.

Контакт по ГОСТ ISO 10993-1: : Изделие не имеет непосредственного контакта с пациентом.

Изделия являются изделиями многократного применения. Повторное применение разрешены.

Изделие не содержит в своем составе материалов животного или человеческого происхождения, биологических материалов, лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.

5 Назначение и область применения

5.1 Назначение изделия

Изделие предназначено для систематизированного, безопасного хранения медицинских инструментов, перевязочных материалов, расходных материалов медицинского назначения, средств индивидуальной защиты медицинского назначения, стерильных изделий и медикаментов в специализированных оборудованных медицинских помещениях, а также для быстрого доступа к вышеуказанным изделиям с целью обеспечения надлежащей организации медицинской помощи при обязательной возможности лёгкой дезинфекции

5.2 Область применения

- Скорая медицинская помощь
- Анестезиология и реаниматология
- Инфекционные болезни
- Кардиология
- Онкология
- Оториноларингология
- Офтальмология
- Педиатрия
- Стоматология
- Терапия
- Травматология и ортопедия
- Урология
- Хирургия
- Акушерство и гинекология
- Лабораторная диагностика
- Ультразвуковая диагностика
- Лучевая диагностика
- Функциональная диагностика
- Медицинская реабилитация
- Физиотерапия
- Дерматовенерология

5.3 Условия применения

Больница, здравоохранительное учреждение.

5.4 Принцип действия

Принцип действия шкафа медицинского ARTINOX™ основан на его конструктивном исполнении, использовании материалов, устойчивых к дезинфекции, и заключается в следующем:

- Жёсткий несущий каркас и корпус шкафа обеспечивают равномерное восприятие нагрузки, устойчивость и сохранение геометрии изделия при размещении в нём медицинских инструментов, медикаментов (не требующих специальных условий хранения), перевязочных и расходных материалов в пределах допустимых нагрузок.
- Внутренние объёмы шкафа (полки, отсеки, ниши, выдвижные ящики, при наличии — секции с ограниченным доступом) формируют организованное пространство для упорядоченного хранения, систематизации и быстрого доступа к хранимым медицинским изделиям и материалам.
- Дверцы, выдвижные ящики, полки и иные подвижные/открывающиеся элементы (при наличии) обеспечивают удобное размещение, сортировку и поэтапный доступ к содержимому, что способствует оптимизации рабочего процесса медицинского персонала и сокращению времени на поиск необходимых материалов.
- Рабочие и внутренние поверхности шкафа изготовлены из материалов, устойчивых к воздействию дезинфицирующих средств и моющих растворов, обладающих гладкой, легко очищаемой поверхностью, что позволяет проводить регулярную санитарную обработку, соблюдать санитарно-гигиенические требования и снижать риск перекрёстного загрязнения.
- В моделях с остеклёнными дверцами и/или полками обеспечивается визуальный контроль наличия и ассортимента хранимых изделий без необходимости частого открытия шкафа, что дополнительно способствует соблюдению санитарного режима и рациональному управлению запасами.
- В моделях с запираемыми секциями или встроенным сейфом обеспечивается ограниченный доступ к отдельным

категориям медицинских изделий и лекарственных средств (в том числе ценным и/или наркотическим), что повышает безопасность хранения и соответствует требованиям по предотвращению несанкционированного доступа.

- В моделях, оснащённых колёсными опорами, колесная база (при наличии тормозных устройств) обеспечивает перемещение шкафа внутри помещения или между помещениями и надёжную фиксацию в рабочем положении, что повышает удобство организации пространства и безопасность эксплуатации.

Таким образом, шкаф медицинский ARTINOX™ функционирует как прочное, устойчивое, легко очищаемое и при необходимости мобильное изделие для безопасного хранения, систематизации и оперативного доступа к медицинским инструментам, материалам и медикаментам в помещениях с повышенными санитарно-эпидемиологическими требованиями.

5.5 Потенциальный пользователь

Изделие предназначено для использования врачами, средним и младшим медицинским персоналом медицинских организаций.

Пациенты и их законные представители изделием самостоятельно не пользуются и не рассматриваются как операторы изделия.

Пользователь должен иметь соответствующую профессиональную подготовку, быть ознакомлен с эксплуатационной документацией и локальными инструкциями учреждения по безопасной транспортировке и инфекционной безопасности.

5.6 Показания к применению

Модель	Показания к применению
AR-61, AR-62, AR-63, AR-64, AR-65, AR-66, AR-68, AR-69, AR-71, AR-72, AR-73, AR-74, AR-75, AR-76, AR-77, AR-81, AR-81.1, AR-82, AR-83, AR-84, AR-85, AR-86, AR-87, AR-88, AR-88.1, AR-89, AR-90, AR-90.1, AR-96, AR-96.1	• для систематизированного и безопасного хранения медицинских инструментов, медикаментов в их оригинальной упаковке производителя (не требующих специальных условий хранения), перевязочных и расходных материалов, средств индивидуальной защиты медицинского назначения и стерильных изделий в специализированных оборудованных медицинских помещениях; • для раздельного размещения медицинских изделий и материалов по видам, назначению или режиму использования; • для организации хранения стерильных и нестерильных медицинских материалов с соблюдением регламентов медицинской организации и санитарно-эпидемиологических требований в специализированных оборудованных медицинских помещениях; • в ситуациях, когда требуется обеспечение быстрого и контролируемого доступа медицинского персонала к хранящимся изделиям при обязательной возможности лёгкой дезинфекции поверхностей шкафа.
AR-C1, AR-C1S, AR-C12, AR-C12S, , AR-C24, AR-C24S, AR-C25, AR-C25S, AR-C224, AR-C224S, AR-C225, AR-C225S	• для систематизированного и безопасного хранения медицинских инструментов, медикаментов в их оригинальной упаковке производителя (не требующих специальных условий хранения), перевязочных и расходных материалов, средств индивидуальной защиты медицинского назначения и стерильных изделий в специализированных оборудованных медицинских помещениях; • для раздельного размещения медицинских изделий и материалов по категориям, режимам использования или степени готовности к применению; • для организации хранения стерильных и нестерильных медицинских материалов с соблюдением локальных актов и санитарных регламентов медицинской организации в специализированных оборудованных медицинских помещениях; • в ситуациях, когда требуется хранение, в том числе ценных, наркотических и (или) ограниченного доступа лекарственных средств и медицинских изделий с контролируемым доступом уполномоченного персонала и возможностью дезинфекции поверхностей шкафа.
AR-C13, AR-C13S, AR-C234, AR-C234S, AR-C235, AR-C235S, AR-S07, AR-S08, AR-S09, AR-S010, AR-S011, AR-S012	• для систематизированного и безопасного хранения медицинских инструментов, медикаментов в их оригинальной упаковке производителя (не требующих специальных условий хранения), перевязочных и расходных материалов, средств индивидуальной защиты медицинского назначения и стерильных изделий в специализированных оборудованных медицинских помещениях; • для раздельного размещения медицинских изделий и материалов по категориям, режимам использования или степени готовности к применению; • для организации хранения стерильных и нестерильных медицинских материалов с соблюдением локальных актов и санитарных регламентов медицинской организации в специализированных оборудованных медицинских помещениях;
AR-CT1, AR-CT1.1, AR-CT1.3	• для систематизированного и безопасного размещения и хранения медицинских инструментов, медикаментов в их оригинальной упаковке производителя (не требующих специальных условий хранения), перевязочных и расходных материалов, средств индивидуальной защиты медицинского назначения и стерильных изделий в специализированных оборудованных медицинских помещениях; • для размещения медицинских изделий и принадлежностей в непосредственной близости от места оказания медицинской помощи, в том числе при ограниченной площади специализированных оборудованных медицинских помещений; • для раздельного размещения медицинских изделий по видам и частоте использования с целью повышения эргономики рабочего процесса и снижения риска случайного перемешивания; • в ситуациях, когда требуется открытый и быстрый доступ медицинского персонала к размещённым материалам при обязательной возможности регулярной санитарной обработки и дезинфекции поверхностей шкафа.
AR-E11, AR-S15, AR-S17, AR-S17.1, AR-S19	• для систематизированного и безопасного хранения медицинских инструментов, медикаментов в их оригинальной упаковке производителя (не требующих специальных условий хранения), перевязочных и расходных материалов, средств индивидуальной защиты медицинского назначения и стерильных изделий в специализированных оборудованных медицинских помещениях; • для организации хранения медицинских изделий и принадлежностей с возможностью визуального контроля их наличия, ассортимента и объёма; • для раздельного размещения стерильных и нестерильных медицинских материалов с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и регламентов медицинской организации в специализированных оборудованных медицинских помещениях; ❖ в ситуациях, когда требуется одновременное обеспечение визуального контроля и быстрого доступа медицинского персонала к содержимому шкафа при обязательной возможности дезинфекции поверхностей.

5.7 Противопоказания

- Не использовать изделие не по назначению.
- При эксплуатации изделия не допускается превышать допустимые нагрузки.

5.8 Побочные эффекты

- При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно эксплуатационной документации – побочные действия отсутствуют.

6 Технические характеристики

ПРИМЕЧАНИЕ:	±10%	–	неуказанный допуск параметров
Сокращения материала	НС	–	нержавеющая сталь
	УС	–	углеродистая сталь
	Al	–	алюминий
	БП	–	без покрытия
	КПЭП	–	краска порошковая эпоксидно-полиэфирная Цвет: RAL 1000, RAL 1001, RAL 1002, RAL 1003, RAL 1004, RAL 1005, RAL 1006, RAL 1007, RAL 1011, RAL 1012, RAL 1013, RAL 1014, RAL 1015, RAL 1016, RAL 1017, RAL 1018, RAL 1019, RAL 1020, RAL 1021, RAL 1023, RAL 1024, RAL 1027, RAL 1028, RAL 1032, RAL 1033, RAL 1034, RAL 1037, RAL 2000, RAL 2001, RAL 2002, RAL 2003, RAL 2004, RAL 2008, RAL 2009, RAL 2010, RAL 2011, RAL 2012, RAL 3000, RAL 3001, RAL 3002, RAL 3003, RAL 3004, RAL 3005, RAL 3007, RAL 3009, RAL 3011, RAL 3012, RAL 3013, RAL 3014, RAL 3015, RAL 3016, RAL 3017, RAL 3018, RAL 3020, RAL 3022, RAL 3027, RAL 3028, RAL 3031, RAL 4001, RAL 4002, RAL 4003, RAL 4004, RAL 4005, RAL 4006, RAL 4007, RAL 4008, RAL 4009, RAL 4010, RAL 5000, RAL 5001, RAL 5002, RAL 5003, RAL 5004, RAL 5005, RAL 5007, RAL 5008, RAL 5009, RAL 5010, RAL 5011, RAL 5012, RAL 5013, RAL 5014, RAL 5015, RAL 5017, RAL 5018, RAL 5019, RAL 5020, RAL 5021, RAL 5022, RAL 5023, RAL 5024, RAL 6000, RAL 6001, RAL 6002, RAL 6003, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6006, RAL 6007, RAL 6008, RAL 6009, RAL 6010, RAL 6011, RAL 6012, RAL 6013, RAL 6014, RAL 6015, RAL 6016, RAL 6017, RAL 6018, RAL 6019, RAL 6020, RAL 6021, RAL 6022, RAL 6024, RAL 6025, RAL 6026, RAL 6027, RAL 6028, RAL 6029, RAL 6032, RAL 6033, RAL 6034, RAL 6037, RAL 7000, RAL 7001, RAL 7002, RAL 7003, RAL 7004, RAL 7005, RAL 7006, RAL 7008, RAL 7009, RAL 7010, RAL 7011, RAL 7012, RAL 7013, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7022, RAL 7023, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7030, RAL 7031, RAL 7032, RAL 7033, RAL 7034, RAL 7035, RAL 7036, RAL 7037, RAL 7038, RAL 7039, RAL 7040, RAL 7042, RAL 7043, RAL 7044, RAL 7045, RAL 7046, RAL 7047, RAL 8000, RAL 8001, RAL 8002, RAL 8003, RAL 8004, RAL 8007, RAL 8008, RAL 8011, RAL 8012, RAL 8014, RAL 8015, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 8022, RAL 8023, RAL 8024, RAL 8025, RAL 8028, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9003, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9011, RAL 9016, RAL 9017, RAL 9018.
	Ст.	–	Стекло
Сокращения параметров	В	–	высота
	Вб	–	высота бортика
	Вф	–	высота фасада
	Г	–	глубина
	⌀	–	диаметр
	Др	–	диапазон регулировки
	Д	–	длина
	Т	–	толщина
	Ш	–	ширина


AR-61


AR-62


AR-63


AR-64


AR-65


AR-66

AR-61, AR-62, AR-63, AR-64, AR-65, AR-66: технические параметры

Параметр		AR-61	AR-62	AR-63	AR-64	AR-65	AR-66
❖ **Секции:**							
верхняя		1 распашная дверь, 2 полки	1 распашная дверь, 2 полки	1 распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки	1 распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки	1 распашная дверь, 2 полки	1 распашная дверь, 2 полки
средняя		1 выдвижной ящик	1 выдвижной ящик	1 выдвижной ящик	1 выдвижной ящик	2 выдвижных ящика	2 выдвижных ящика
нижняя		1 распашная дверь, 2 полки	4 выдвижных ящика	1 распашная дверь, 2 полки	4 выдвижных ящика	1 распашная дверь, 2 полки	4 выдвижных ящика
❖ **Материалы**							
каркас		УС	УС	УС	УС	УС	УС
дверь		УС	УС	Ст. +Al и УС	Ст. +Al	УС	УС
полка		УС	УС	Ст. (верхняя секция) УС (нижняя секция)	Ст.	УС	УС
ящик		УС	УС	УС	УС	УС	УС
покрытие		КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП
❖ **Габаритные параметры, см**							
изделие, Д×Ш×В		50×50×182,6	50×50×182,6	50×50×182,6	50×50×182,6	50×50×182,6	50×50×182,6
толщина каркаса		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
дверь, В×Ш×Т	верхняя секция:	83×45,4×1,3	83×45,4×1,3	83×45,4×2,1	83×45,4×2,1	83×45,4×1,3	83×45,4×1,3
	нижняя секция:	72,5×45,4×1,3	—	72,5×45,4×2	—	72,5×45,4×1,3	—
полка, Ш×Г×Т×Вб		42,2×46×0,13×2	42,2×46×0,13×2	УС: 42,2×46×0,13×2 Ст.: 42,2 × 46× 0,5	42,2 × 46× 0,5	42,2×46×0,13×2	42,2×46×0,13×2
ящик, Ш×Г×В×Вф	средняя секция:	41,6×43×6,7×12	41,6×43×6,7×12	41,6×43×6,7×12	41,6×43×6,7×12	41,6×43×5×6	41,6×43×5×6
	нижняя секция	—	1-3: 41,6×43×6,7×12 4: 41,6×43×18,3×36	—	1-3: 41,6×43×6,7×12 4: 41,6×43×18,3×36	—	1-3: 41,6×43×6,7×12 4: 41,6×43×18,3×36
ручка-скоба, Д×Ш×Т		29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
предустановленный замок (опционально), шт.		от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3
упаковка, Д×Ш×В		51×51×183,6	51×51×183,6	51×51×183,6	51×51×183,6	51×51×183,6	51×51×183,6
❖ **Масса, кг**							
изделия		46,9	53,5	45,7	53	49,3	54,8
брутто, не более		54	62	53	61	57	63
❖ **Устанавливается на (см)**							
опоры, В×⌀×Др, регулируемые		4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2
❖ **Максимальная нагрузка, кг**							
дверь		3	3	3	3	3	3
полка		10	10	УС: 10 / Ст.: 5	5	10	10
ящик		10	10	10	10	10	10
❖ **Усилия, Н (кгс)**							
выдвигания ящика		не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)


AR-68


AR-69


AR-71


AR-72


AR-73


AR-74

AR-68, AR-69, AR-71, AR-72, AR-73, AR-74: технические параметры

Параметр		AR-68	AR-69	AR-71	AR-72	AR-73	AR-74
❖ **Секции:**							
верхняя		1 распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки	1 распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки	1 распашная дверь, 2 полки	1 распашная дверь, 2 полки	1 распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки	1 распашная дверь, 2 полки
средняя		2 ящика	2 ящика	—	—	—	—
нижняя		1 распашная дверь, 2 полки	4 выдвижных ящика	1 распашная дверь, 2 полки	4 выдвижных ящика	6 выдвижных ящика	2 выдвижных ящика
❖ **Материалы**							
каркас		УС	УС	УС	УС	УС	УС
дверь		Ст. +Al и УС	Ст. +Al	УС	УС	Ст. +Al	УС
полка		Ст. (верхняя секция) УС (нижняя секция)	Ст.	УС	УС	Ст.	УС
ящик		УС	УС	—	УС	УС	УС
покрытие		КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП
❖ **Габаритные параметры, см**							
изделие, Д×Ш×В		50×50×182,6	50×50×182,6	50×50×165,5	50×50×165,5	50×50×165,5	50×50×165,5
толщина каркаса		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
дверь, В×Ш×Т	верхняя секция:	83×45,4×2,1	78,4×45,4×2,1	78,4×45,4×1,3	78,4×45,4×1,3	78,4×45,4×2,1	78,4×45,4×1,3
	нижняя секция:	72,5×45,4×2	—	72,5×45,4×1,3	—	—	—
полка, Ш×Г×Т×Вб		УС: 42,2×46×0,13×2 Ст.: 42,2×46×0,5	42,2×46×0,5	42,2×46×0,13×2	42,2×46×0,13×2	42,2×46×0,5	42,2×46×0,13×2
ящик, Ш×Г×В×Вф	средняя секция:	41,6×43×5×6	41,6×43×5×6	—	—	—	—
	нижняя секция	—	1-3: 41,6×43×6,7×12 4: 41,6×43×18,3×36	—	1-3: 41,6×43×6,7×12 4: 41,6×43×18,3×36	1-2: 41,6×43×5×6 3-5: 41,6×43×6,7×12 6: 41,6×43×18,3×23,5	1-2: 41,6×43×18,3×36
ручка-скоба, Д×Ш×Т		29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
предустановленный замок (опционально), шт.		от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 2	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3
упаковка, Д×Ш×В		51×51×183,6	51×51×183,6	51×51×167,5	51×51×166,5	51×51×167,5	51×51×166,5
❖ **Масса, кг**							
изделия		52	75	48	68	65,7	54
брутто, не более		55	78	53	72	72	57
❖ **Устанавливается на (см)**							
опоры, В×⌀×Др, регулируемые		4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2
❖ **Максимальная нагрузка, кг**							
дверь		3	3	3	3	3	3
полка		УС: 10 / Ст.: 5	5	10	10	5	10
ящик		10	10	—	10	10	10
❖ **Усилия, Н (кгс)**							
выдвигания ящика		не более 50 (5)	не более 50 (5)	—	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)


AR-75


AR-76


AR-77


AR-81


AR-81.1


AR-82


AR-83


AR-84

AR-75, AR-76, AR-77, AR-81, AR-81.1, AR-82, AR-83, AR-84: технические параметры

Параметр		AR-75	AR-76	AR-77	AR-81	AR-81.1	AR-82	AR-83	AR-84
❖ **Секции:**									
верхняя		2 выдвижных ящика	1 распашная дверь, 2 полки	1 распашная дверь, 2 полки	1 распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки	1 распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки	1 распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки	1 распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки	1 распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки
средняя		—	4 выдвижных ящика	4 выдвижных ящика	—	—	—	—	—
нижняя		2 выдвижных ящика	1 распашная дверь, 2 полки	4 выдвижных ящика	1 распашная дверь, 2 полки	1 распашная дверь, 2 полки	4 выдвижных ящика	6 выдвижных ящика	2 выдвижных ящика
❖ **Материалы**									
каркас		УС	УС	УС	УС	НС	УС	УС	УС
дверь		—	УС	УС	Ст. +Al и УС	Ст. +Al и НС	Ст. +Al	Ст. +Al	Ст. +Al
полка		—	УС	УС	Ст. (верхняя секция) УС (нижняя секция)	НС	Ст.	УС	Ст.
ящик		УС	УС	УС	—	—	УС	УС	УС
покрытие		КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	БП	КПЭП	КПЭП	КПЭП
❖ **Габаритные параметры, см**									
изделие, Д×Ш×В		50×50×165,5	50×50×207	50×50×207	50×50×165,5	50×50×165,5	50×50×165,5	50×50×165,5	50×50×165,5
толщина каркаса		0,12	0,12	0,12	0,12	0,08	0,12	0,12	0,12
дверь, В×Ш×Т	верхняя секция:	—	83×45,4×1,3	83×45,4×1,3	78,4×45,4×2,1	78,4×49,5×2,1	78,4×45,4×2,1	78,4×45,4×2,1	78,4×45,4×2,1
	нижняя секция:	—	72,5×45,4×1,3	—	72,5×45,4×2	72,5×49,5×2	—	—	—
полка, Ш×Г×Т×Вб		—	42,2×46×0,13×2	42,2×46×0,13×2	УС: 42,2×46×0,13×2 Ст.: 42,2×46×0,5	45,9×46,3×0,08×1,5	42,2×46×0,5	42,2×46×0,13×2	42,2×46×0,5
ящик, Ш×Г×В×Вф	верхняя секция:	41,6×43×18,3×36	—	—	—	—	—	—	—
	средняя секция:	—	1-2: 41,6×43×5×6 3-4: 41,6×43×6,7×12	1-2: 41,6×43×5×6 3-4: 41,6×43×6,7×12	—	—	—	—	—
	нижняя секция	41,6×43×18,3×36	—	1 – 3: 41,6×43×6,7×12 4: 41,6×43×18,3×36	—	—	1-3: 41,6×43×6,7×12 4: 41,6×43×18,3×36	1-2: 41,6×43×5×6 3-5: 41,6×43×6,7×12 6: 41,6×43×18,3×23,5	41,6×43×18,3×36
ручка-скоба, Д×Ш×Т		29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
предустановленный замок (опционально), шт.		от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 2	от 1 до 2	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 3
упаковка, Д×Ш×В		51×51×166,5	51×51×208	51×51×208	51×51×166,5	51×51×166,5	51×51×166,5	51×51×166,5	51×51×166,5
❖ **Масса, кг**									
изделия		51	65	84	50	50	68	76	54
брутто, не более		54	68	87	61	61	71	79	57
❖ **Устанавливается на (см)**									
опоры, В×⌀×Др, регулируемые		4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 10×5×3	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2
❖ **Максимальная нагрузка, кг**									
дверь		—	3	3	3	3	3	3	3
полка		—	10	10	УС: 10 / Ст.: 5	10	5	5	5
ящик		10	10	10	—	—	10	10	10
❖ **Усилия, Н (кгс)**									
выдвигания ящика		не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)	—	—	не более 50 (5)	не более 50 (5)	не более 50 (5)


AR-85


AR-86


AR-87


AR-88


AR-88.1

AR-85, AR-86, AR-87, AR-88, AR-88.1: технические параметры

Параметр		AR-85	AR-86	AR-87	AR-88	AR-88.1
❖ **Секции:**						
верхняя		1 распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки	1 распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки	1 распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки	2 распашные двери (рамка со стеклом), 2 полки	2 распашные двери (рамка со стеклом), 2 полки
средняя		—	4 выдвижных ящика	4 выдвижных ящика	—	—
нижняя		1 распашная дверь (рамка со стеклом), 2 полки	1 распашная дверь, 2 полки	4 выдвижных ящика	2 распашные двери, 2 полки	2 распашные двери, 2 полки
❖ **Материалы**						
каркас		УС	УС	УС	УС	НС
дверь		Ст. +Al	Ст. +Al и УС	Ст. +Al	Ст. +Al и УС	Ст. +Al и НС
полка		Ст.	Ст. (верхняя секция) УС (нижняя секция)	Ст.	Ст. (верхняя секция) УС (нижняя секция)	НС
ящик		—	УС	УС	—	—
покрытие		КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	БП
❖ **Габаритные параметры, см**						
изделие, Д×Ш×В		50×50×165,5	50×50×207	50×50×207	100×50×165,5	100×50×165,5
толщина каркаса		0,12	0,12	0,12	0,12	0,08
дверь, В×Ш×Т	верхняя секция:	78,4×45,4×2,1	83×45,4×2,1	83×45,4×2,1	78,4×47,6×2,1	78,4×49,6×2,1
	нижняя секция:	72,5×45,4×2,1	72,5×45,4×2	—	72,5×47,6×2,1	72,5×49,6×2,1
полка, Ш×Г×Т×Вб		42,2×46×0,5	УС: 42,2×46×0,13×2 Ст.: 42,2×46×0,5	42,2×46×0,5	УС: 92×46,2×0,13×2 Ст.:92×46×0,5 (Ст.)	95,9×46,2×0,08×1,5
ящик, Ш×Г×В×Вф	верхняя секция:	—	—	—	—	—
	средняя секция:	—	1-2: 41,6×43×5×6 3-4: 41,6×43×6,7×12	1-2: 41,6×43×5×6 3-4: 41,6×43×6,7×12	—	—
	нижняя секция	—	—	1 – 3: 41,6×43×6,7×12 4: 41,6×43×18,3×36	—	—
ручка-скоба, Д×Ш×Т		29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
предустановленный замок (опционально), шт.		от 1 до 2	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 2	от 1 до 2
упаковка, Д×Ш×В		51×51×166,5	51×51×208	51×51×208	101×51×167	101×51×167
❖ **Масса, кг**						
изделия		51	77	85	75	75
брутто, не более		54	81	88	88	88
❖ **Устанавливается на (см)**						
опоры, В×⌀×Др, регулируемые		4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 10×5×3
❖ **Максимальная нагрузка, кг**						
дверь		3	3	3	3	3
полка		5	УС: 10 / Ст.: 5	5	УС: 10 / Ст.: 5	10
ящик		—	10	10	—	—
❖ **Усилия, Н (кгс)**						
выдвигания ящика		—	не более 50 (5)	не более 50 (5)	—	—


AR-89


AR-90


AR-90.1


AR-96


AR-96.1

AR-89, AR-90, AR-90.1, AR-96, AR-96.1: технические параметры

Параметр		AR-89	AR-90	AR-90.1	AR-96	AR-96.1
❖ **Секции:**						
верхняя		2 распашные двери (рамка со стеклом), 2 полки	2 распашные двери (рамка со стеклом), 2 полки	2 распашные двери (рамка со стеклом), 2 полки	2 распашные двери, 2 полки	2 распашные двери, 2 полки
средняя		—	—	—	—	—
нижняя		2 распашные двери, 2 полки	3 выдвижных ящика	3 выдвижных ящика	2 распашные двери, 2 полки	2 распашные двери, 2 полки
❖ **Материалы**						
каркас		УС	УС	НС	УС	НС
дверь		Ст. +Al и УС	Ст. +Al	Ст. +Al	УС	НС
Полка		Ст. (верхняя секция) УС (нижняя секция)	Ст.	НС	УС	НС
ящик		—	УС	НС	—	—
покрытие		КПЭП	КПЭП	БП	КПЭП	БП
❖ **Габаритные параметры, см**						
изделие, Д×Ш×В		100×50×200	100×50×200	100×50×200	100×50×165,5	100×50×165,5
толщина каркаса		0,12	0,12	0,08	0,12	0,08
дверь, В×Ш×Т	верхняя секция:	92,9×47,6×2	113,1×47,4×2,1	112,4×49,6×2,1	78,4×47,6×1,3	78,4×49,6×1,3
	нижняя секция:	92,9×47,6×2	—	—	72,5×47,6×1,3	72,5×49,6×1,3
полка, Ш×Г×Т×Вб		УС: 92×46,2×0,16×2 Ст. 92×46×0,5	92×46×0,5	95,9×46,2×0,08×1,5	92×46,2×0,13×2	95,9×46,2×0,08×1,5
ящик, Ш×Г×В×Вф	нижняя секция	—	1-3: 91,5×43×18,3×24	1-3: 94,8×43×20,2×25,4	—	—
ручка-скоба, Д×Ш×Т		29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
предустановленный замок (опционально), шт.		от 1 до 2	от 1 до 3	от 1 до 3	от 1 до 2	от 1 до 2
упаковка, Д×Ш×В		103×53×201	101×51×201	101×51×201	101×51×167	101×51×167
❖ **Масса, кг**						
изделия		85	95	95	77	77
брутто, не более		100	98	98	88	88
❖ **Устанавливается на (см)**						
опоры, В×⌀×Др, регулируемые		4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 10×5×3	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 10×5×3
❖ **Максимальная нагрузка, кг**						
дверь		3	3	3	3	3
полка		УС: 10 / Ст.: 5	5	10	10	10
ящик		—	10	10	—	—
❖ **Усилия, Н (кгс)**						
выдвигания ящика		—	не более 50 (5)	не более 50 (5)	—	—


AR-C1


AR-C1S


AR-C12


AR-C12S


AR-C13


AR-C13S

AR-C1, AR-C1S, AR-C12, AR-C12S, AR-C13, AR-C13S: технические параметры

Параметр	AR-C1	AR-C1S	AR-C12	AR-C12S	AR-C13	AR-C13S
❖ **Секции:**						
одна секция	1 распашная дверь с замком, 4 полки	1 распашная дверь с замком, 4 полки	1 распашная дверь с замком, 4 полки, встроенный сейф	1 распашная дверь с замком, 4 полки, встроенный сейф	4 полки	4 полки
❖ **Материалы**						
каркас	УС	УС	УС	УС	УС	УС
дверь	УС	УС	УС	УС	—	—
полка	УС	УС	УС	УС	УС	УС
сейф	—	—	УС	УС	—	—
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП
❖ **Габаритные параметры, см**						
изделие, Д×Ш×В	60×50×190	60×50×200	60×50×190	60×50×200	60×50×190	60×50×200
толщина каркаса	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
дверь, В×Ш×Т	175,5×55,5×2,1	183,4×55,5×2,1	175,5×57,3×2,1	183,4×57,3×2,1	—	—
полка, Ш×Г×Т×Вб	52,2×46×0,13×1,5	52,2×46×0,13×1,5	52,2×46×0,13×1,5	52,2×46×0,13×1,5	56×48,5×0,08×1,5	56×48,5×0,08×1,5
сейф, Д×Ш×В	—	—	29,9×36,2×35 тип: ключевой	29,9×36,2×35 тип: ключевой	—	—
ручка-скоба, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	—	—
предустановленный замок, шт.	1	1	1	1	—	—
упаковка, Д×Ш×В	61×51×191	61×51×202	61×51×191	61×51×202	62×52×191	62×52×201
❖ **Масса, кг**						
изделия	45	45	56	56	43	43
брутто, не более	48	48	64	64	50	50
❖ **Устанавливается на (см)**						
опоры, В×⌀×Др, регулируемые	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 10×5×3	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 10×5×3	4 шт.: 10×5×3	4 шт.: 10×5×3
❖ **Максимальная нагрузка, кг**						
дверь	3	3	3	3	—	—
полка	15	15	15	15	15	15


AR-C24


AR-C24S


AR-C25


AR-C25S


AR-C224


AR-C224S

AR-C24, AR-C24S, AR-C25, AR-C25S, AR-C224, AR-C224S: технические параметры

Параметр	AR-C24	AR-C24S	AR-C25	AR-C25S	AR-C224	AR-C224S
❖ **Секции:**						
одна секция	2 распашные двери с замком, 4 полки	2 распашные двери с замком, 4 полки	2 распашные двери с замком, 4 полки	2 распашные двери с замком, 4 полки	2 распашные двери с замком, 4 полки, встроенный сейф	2 распашные двери с замком, 4 полки, встроенный сейф
❖ **Материалы**						
каркас	УС	УС	УС	УС	УС	УС
дверь	УС	УС	УС	УС	УС	УС
полка	УС	УС	УС	УС	УС	УС
сейф	—	—	—	—	УС	УС
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП
❖ **Габаритные параметры, см**						
изделие, Д×Ш×В	100×40×190	100×40×200	100×50×190	100×50×200	100×40×190	100×40×200
толщина каркаса	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
дверь, В×Ш×Т	175,5×47,6×1,3	183,4×47,6×1,3	175,5×47,6×1,3	183,4×47,6×1,3	175,5×47,6×1,3	183,2×47,6×1,4
полка, Ш×Г×Т×Вб	92,2×36×0,13×1,5	92,2×36×0,13×1,5	92,2×46×0,13×1,5	92,2×46×0,13×1,5	92,2×36×0,13×1,5	92×36×0,08×1,5
сейф, Д×Ш×В	—	—	—	—	29,9×36,2×35,0 тип: ключевой	29,9×36,2×35,0 тип: ключевой
ручка-скоба, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
предустановленный замок, шт.	1	1	1	1	1	1
упаковка, Д×Ш×В	101×41×191	101×41×201	101×51×191	101×51×201	101×41×191	105×43×201
❖ **Масса, кг**						
изделия	69	69	70	70	83	83,5
брутто, не более	73	73	74	74	90	90
❖ **Устанавливается на (см)**						
опоры, В×ø×Др, регулируемые	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 10×5×3	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 10×5×3	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 10×5×3
❖ **Максимальная нагрузка, кг**						
дверь	3	3	3	3	3	3
полка	15	15	15	15	15	15


AR-C225


AR-C225S


AR-C234


AR-C234S


AR-C235


AR-C235S

AR-C225, AR-C225S, AR-C234, AR-C234S, AR-C235, AR-C235S: технические параметры

Параметр	AR-C225	AR-C225S	AR-C234	AR-C234S	AR-C235	AR-C235S
❖ **Секции:**						
одна секция	2 распашных дверь с замком, 4 полки, встроенный сейф	2 распашных дверь с замком, 4 полки, встроенный сейф	4 полки	4 полки	4 полки	4 полки
❖ **Материалы**						
каркас	УС	УС	УС	УС	УС	УС
Дверь	УС	УС	—	—	—	—
полка	УС	УС	УС	УС	УС	УС
сейф	УС	УС	—	—	—	—
покрытие	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП	КПЭП
❖ **Габаритные параметры, см**						
изделие, Д×Ш×В	100×50×190	100×50×200	100×40×190	100×40×200	100×50×190	100×50×200
толщина каркаса	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
дверь, В×Ш×Т	175,5×47,6×1,3	183,4×47,6×1,3	—	—	—	—
полка, Ш×Г×Т×Вб	92,2×46×0,13×1,5	92,2×46×0,13×1,5	95,9×38,5×0,08×1,5	95,9×38,5×0,08×1,5	95,9×48,5×0,08×1,5	95,9×48,5×0,08×1,5
сейф, Д×Ш×В	29,9×36,2×35,0 тип: ключевой	29,9×36,2×35,0 тип: ключевой	—	—	—	—
ручка-скоба, Д×Ш×Т	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	—	—	—	—
предустановленный замок, шт.	1	1	—	—	—	—
упаковка, Д×Ш×В	101×51×191	101×51×201	101×41×191	101×41×201	101×51×191	101×51×201
❖ **Масса, кг**						
изделия	87,3	87,5	58	60	60	60
брутто, не более	95	95	65	70	70	70
❖ **Устанавливается на (см)**						
опоры, В×⌀×Др, регулируемые	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 10×5×3	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 10×5×3	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 10×5×3
❖ **Максимальная нагрузка, кг**						
дверь	3	3	—	—	—	—
полка	15	15	15	15	15	15


AR-CT1


AR-CT1.3


AR-E11


AR-S15



AR-S17



AR-S17.1



AR-S19

AR-CT1, AR-CT1.3, AR-E11, AR-S15, AR-S17, AR-S17.1, AR-S19: технические параметры

Параметр	AR-CT1	AR-CT1.3	AR-E11	AR-S15	AR-S17	AR-S17.1	AR-S19
❖ **Секции:**							
верхняя	стойка с опорами, 4 полки с креплением	стойка с опорами, 5 полок с креплением	1 распашная дверь (рамка со стеклом), 5 полок	2 распашные двери, 4 полки	2 распашных двери (рамка со стеклом), 4 полки	2 распашных двери (рамка со стеклом), 4 полки	1 распашная дверь (рамка со стеклом), 4 полки
нижняя			1 распашная дверь (рамка со стеклом), 5 полок				
❖ **Материалы**							
Каркас	УС	НС	УС	НС	УС	НС	НС
дверь	—	—	Ст. +Al	НС	Ст. +Al	Ст. +Al	Ст. +Al
полка	УС	НС	Ст.	НС	УС	НС	НС
покрытие	КПЭП	БП	КПЭП	БП	КПЭП	БП	БП
❖ **Габаритные параметры, см**							
изделие, Д×Ш×В	100×50×200	100×40×200	50×50×165,5	92×46,2×185	120×60,2×185	120×60,2×185	46×46,2×185
толщина каркаса	0,15	0,15	0,12	0,08	0,12	0,08	0,08
дверь, В×Ш×Т	—	—	78,4×45,4×2,1 верхняя секция 72,5×45,4×2,1 нижняя секция	172×45,6×1,35	170,5×59,6×2	170,5×59,6×2	172×45,4×2,1
полка, Ш×Г×Т×Вб	99,6×49,6×0,09×4	99,6×39,6×0,08×4	42,2×46×0,5	91,8×41,5×0,08×2	116×56,1×0,08×1,5	116×56,1×0,08×1,5	45,8×40,8×0,08×2
ручка-скоба, Д×Ш×Т	—	—	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5
предустановленный замок (опционально), шт.	—	—	от 1 до 2	1	1	1	1
упаковка, Д×Ш×В	205×60×50	205×50×50	51×51×166,5	93×47,2×186	124×63×189	124×63×189	47×47,2×186
❖ **Масса, кг**							
Изделия	30	33	54	70	94,6	94,6	40
брутто, не более	35	36	57	78	105	105	48
❖ **Устанавливается на (см)**							
опоры, В×⌀×Др, регулируемые	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 10×5×3	4 шт.: 10×5×3	4 шт.: 10×5×3	4 шт.: 10×5×3
❖ **Максимальная нагрузка, кг**							
дверь	—	—	3	3	3	3	3
полка	15	15	5	10	10	10	10


AR-S07


AR-S08


AR-S09


AR-S010


AR-S011


AR-S012


AR-CT1.1

AR-S07, AR-S08, AR-S09, AR-S010, AR-S011, AR-S012, AR-CT1.1: технические параметры

Параметр	AR-S07	AR-S08	AR-S09	AR-S010	AR-S011	AR-S012	AR-CT1.1
❖ **Секции:**							
одна секция	2 полки. ячейки: 12 шт.	2 полки. ячейки: 12 шт.	2 полки. ячейки: 12 шт.	Двери: 2 распашные. 2 полки, Ячейки: 12 шт.	Двери: 2 распашные. 2 полки, Ячейки: 12 шт.	Двери: 2 распашные. 2 полки, Ячейки: 12 шт.	4 полки
❖ **Материалы**							
каркас	НС	НС	НС	НС	НС	НС	Труба 25×25 НС
дверь	—	—	—	НС	НС	НС	—
полка	НС	НС	НС	НС	НС	НС	НС
ячейка	НС	НС	НС	НС	НС	НС	—
покрытие	БП	БП	БП	БП	БП	БП	БП
❖ **Габаритные параметры, см**							
изделие, Д×Ш×В	60×30×170	80×30×170	120×30×170	60×30×170	80×30×170	120×30×170	100×60×200
толщина каркаса	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,1
дверь, В×Ш×Т	—	—	—	83,2×29,6×1,3	83,2×39,4×1,3	83,2×59,4×1,3	—
полка, Ш×Г×Т×Вб	59,8×27,4×0,08×2	79,8×27,4×0,08×2	119,8×27,4×0,08×2	59,8×27,4×0,08×2	79,8×27,4×0,08×2	119,8×27,4×0,08×2	100×55×0,08×3
ячейка, В×ШхГ	18,1×17,9×27,4	18,1×24,6×27,4	18,1×37,9×27,4	18,1×17,9×27,4	18,1×24,6×27,4	18,1×37,9×27,4	—
ручка-скоба, Д×Ш×Т	—	—	—	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	29×3,0×1,5	—
упаковка, Д×Ш×В	61×31×171	81×31×171	121×31×171	61×31×171	81×31×171	121×31×171	102×62×201
❖ **Масса, кг**							
изделия	27	34	44	32	42	56	47
брутто, не более	30	37	47	35	45	59	55
❖ **Устанавливается на (см)**							
опоры, В×⌀×Др, регулируемые	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	4 шт.: 2,1×2,3×2	—
колеса, Т×⌀, см	—	—	—	—	—	—	4 шт. (2 с тормозом): 4×16
❖ **Максимальная нагрузка, кг**							
дверь	—	—	—	3	3	3	—
полка	15	15	15	15	15	15	20
❖ **Усилия, Н (кгс)**							
трогания	—	—	—	—	—	—	не более 50 (5,0)
включения блокировки	—	—	—	—	—	—	не более 90 (9,0)
перемещения при блокировке	—	—	—	—	—	—	не менее 100 (10)

7 Ввод в эксплуатацию

В данном разделе приведены основные требования для правильного ввода в эксплуатацию изделия, чтобы обеспечить его безопасную и долговременную эксплуатацию.

	Рекомендуем, чтобы монтажом изделия занимался квалифицированный технический персонал с соблюдением требований по безопасности, принятыми в ЛПУ, либо обращайтесь к уполномоченному представителю или производителю для получения консультации и технической поддержки.

7.1 Ввод в эксплуатацию изделия

После доставки изделия в ЛПУ выполните следующие действия:

7.1.1 Проверка комплектности и внешнего вида

Сверьте фактическую комплектацию изделия с сопроводительными документами (накладная, паспорт/эксплуатационная документация).

Осмотрите изделие и съёмные элементы на наличие видимых механических повреждений, следов деформаций, коррозии, нарушений покрытий, а также повреждений упаковки, которые могли повлиять на сохранность изделия при транспортировании.

При выявлении серьёзных повреждений, влияющих на безопасность, эксплуатация изделия не допускается до проведения оценки технического состояния и, при необходимости, ремонта или замены.

7.1.2 Сборка изделия

Изделия поставляются в собранном виде, кроме AR-CT1, AR-CT1.3.

Модели AR-CT1, AR-CT1.3 поставляются в разобранном виде

Сборка осуществляется согласно паспорту.

7.1.3 Размещение изделия

Осторожно переместите изделие в предполагаемое место эксплуатации, учитывая:

- удобство подъезда и маневрирования для медицинского персонала;
- соблюдение требований по пожарной безопасности и эвакуационным путям.

Установите изделие на ровный участок пола, убедившись, что все опоры (и/или колёса для мобильных моделей) находятся в одной плоскости и отсутствует заметный перекос или зазор между опорами и поверхностью пола. При наличии регулируемых опор выполните при необходимости их регулировку для обеспечения устойчивости изделия.

7.1.4 Установка съёмных элементов

Установите на изделие все предусмотренные конструкцией съёмные элементы в соответствии с эксплуатационной документацией.

Съёмные элементы должны быть установлены без люфтов и самопроизвольных перемещений при лёгком покачивании.

7.2 Предэксплуатационная проверка

Перед первым использованием изделия выполните проверку работоспособности основных узлов:

7.2.1 Проверка колёсных опор и хода

Для моделей изделия на колёсных опорах переместите изделие по ровной поверхности, оцените плавность хода, отсутствие заеданий, посторонних шумов и выраженного люфта колёс.

Убедитесь в отсутствии видимых повреждений колёсных блоков, шин и элементов крепления колёс.

7.2.2 Проверка тормозных устройств

Для моделей изделия с тормозными устройствами на колёсах поочерёдно включите и выключите тормоза, убедитесь:

в чётком срабатывании механизма (педали/рычаги фиксируются в рабочих положениях);

- в надёжной фиксации изделия в неподвижном состоянии на ровной поверхности при включённых тормозах;
- в отсутствии самопроизвольного скатывания изделия при лёгком толчке при включённых тормозах.

7.2.3 Проверка устойчивости и целостности конструкции

Визуально осмотрите несущую раму, корпус, верхнюю поверхность, полки, выдвижные ящики, сварные швы и крепёжные элементы на предмет трещин, деформаций, следов коррозии и ослабленных соединений.

Лёгким усилием проверьте отсутствие чрезмерного люфта и расшатывания элементов конструкции.

7.2.4 Проверка работы подвижных и фиксирующих элементов

Для моделей изделия с регулируемыми или подвижными элементами проверьте:

- плавность перемещения без заеданий и перекосов;
- надёжность фиксации в рабочих положениях;
- отсутствие самопроизвольного изменения положения.

7.2.5 Подготовка к первому использованию

При необходимости очистите наружные поверхности изделия от пыли и следов транспортировки в соответствии с разделом «Очистка и дезинфекция».

Ознакомьте персонал с расположением органов управления, а также с основными мерами предосторожности при эксплуатации.

7.3 Информирование и обучение персонала

До начала эксплуатации изделием должны пользоваться только лица, ознакомленные с инструкцией по применению и локальными инструкциями ЛПУ по безопасной организации рабочих мест, размещению инструментов и материалов, безопасному обращению с мебелью в медицинских кабинетах.

Рекомендуется провести вводный инструктаж для медицинского персонала с демонстрацией:

- правила размещения и сортировки инструментов, материалов и оборудования на изделии;
- правил включения и выключения тормозных устройств на колёсных опорах (при их наличии);
- особенностей перемещения мобильных моделей изделия на колёсах внутри помещения, в том числе через пороги и стыки пола;

Факт проведения инструктажа рекомендуется фиксировать в установленном в медицинской организации порядке.

7.4 Поддержка

Если у вас возникли вопросы или потребовалась поддержка, свяжитесь с нашим уполномоченным представителям для получения дополнительной информации или консультаций.

Изделия поставляются в собранном виде.

8 Применение изделия

8.1 Общие положения

	К эксплуатации изделия допускается только обученный медицинский персонал, ознакомленный с инструкцией, локальными инструкциями по безопасной эксплуатации изделия. Пациенты и их представители не являются пользователями (операторами) изделия.

Перед каждым применением изделия необходимо выполнить предэксплуатационный осмотр и проверки, указанные в разделе «Ввод в эксплуатацию» и «Меры предосторожности».

8.2 Подготовка изделия к применению

Перед размещением проведением процедур с использованием изделия выполните следующие действия:

1. Установите изделие на ровной, твёрдой и чистой поверхности, убедившись, что все опоры или колёса (для мобильных моделей) находятся в одной плоскости.
2. При наличии колесных опор включите тормозные устройства на предусмотренных колёсах, зафиксировав изделие в неподвижном состоянии.
3. Проверьте:
   - целостность несущего каркаса, полок, выдвижных элементов;
   - отсутствие видимых трещин, деформаций, выраженной коррозии и иных повреждений;
   - исправность подвижных, выдвижных и фиксирующих механизмов (полки, выдвижные ящики, дополнительные модули — для соответствующих моделей).
4. При необходимости подготовьте расходные материалы (одноразовые простыни, салфетки и иные укрывные материалы) в соответствии с локальными инструкциями.

При обнаружении дефектов, влияющих на безопасность, эксплуатация изделия не допускается до устранения неисправностей.

8.3 Шкаф медицинский (стационарный)

8.3.1 Подготовка к использованию

- Установите шкаф на ровной, твёрдой и чистой поверхности пола.
- При наличии регулируемых опор отрегулируйте их так, чтобы все опоры устойчиво опирались на пол, без перекоса.
- Проверьте:
  - целостность несущего каркаса, полок, выдвижных ящиков;
  - отсутствие трещин, деформаций, выраженной коррозии, сколов и отслоений покрытия, острых кромок;
  - исправность подвижных и выдвижных элементов (ящики, дополнительные полки, модули) и их фиксации в закрытом/рабочем положении.
- При необходимости застелите рабочую поверхность одноразовыми или многоразовыми укрывными материалами в соответствии с локальными требованиями.
- При обнаружении дефектов, способных повлиять на безопасность или устойчивость, эксплуатация шкафа не допускается до устранения неисправностей.

8.3.2 Использование по назначению

- Размещайте инструменты, материалы и оборудование в соответствии с их массой и частотой использования: более тяжёлые предметы — на нижних полках и в нижних ящиках, лёгкие — на верхних.
- Равномерно распределяйте нагрузку по полкам, избегая сосредоточения тяжёлых предметов на краях.
- При работе с жидкостями и реактивами размещайте их так, чтобы минимизировать риск пролива на края и пол.

8.3.3 Ограничения и меры безопасности при эксплуатации

- Не превышайте максимально допустимую нагрузку на шкаф в целом и на отдельные элементы (полки, ящики), указанную в технических характеристиках.
- Не используйте шкаф как:
  - подмостки, стремянку или платформу для стояния;
  - сиденье для персонала или посетителей;
  - опору для подъёма и подтягивания.

- Не опирайтесь всем весом на выдвинутые ящики, полки или стеллажи.
- При появлении признаков деформации, расшатывания или перекоса конструкции выведите шкаф из эксплуатации до устранения причин.

8.4 Стеллаж медицинский (на колёсах)

8.4.1 Подготовка к использованию

- Установите шкаф на ровной, твёрдой и чистой поверхности пола.
- Для моделей на колёсах:
- проверьте целостность колёс и надёжность их крепления;
- убедитесь в исправности тормозных устройств.
- Проверьте:
  - целостность каркаса, полок, ящиков (если предусмотрены);
  - отсутствие трещин, деформаций, выраженной коррозии, острых кромок;
  - исправность механизма регулировки высоты (для соответствующих моделей) и выдвижных/подвижных элементов.
- При необходимости отрегулируйте высоту шкафа (для моделей с регулировкой), затем зафиксируйте её штатными элементами.
- При обнаружении дефектов, влияющих на устойчивость или возможность безопасного размещения инструментов и материалов, эксплуатация шкафа не допускается до устранения неисправностей.

8.4.2 Эксплуатация

- Размещайте инструменты и материалы так, чтобы более тяжёлые предметы располагались на нижних полках/в ящиках.
- Не перегружайте полки сверх указанной максимальной нагрузки.
- Для моделей с выдвижными ящиками:
  - выдвигайте ящики плавно, без рывков;
  - избегайте одновременного полного выдвижения нескольких ящиков, если это может ухудшить устойчивость.
- Для мобильных моделей:
  - при выполнении манипуляций фиксируйте колёса тормозами;
  - при перемещении шкафа контролируйте скорость, избегайте резких рывков и наездов на препятствия.

8.4.3 Ограничения и меры безопасности при эксплуатации

- Не используйте шкаф как опору для сидения, стояния или подъёма.
- Не опирайтесь всем весом на выдвинутые элементы.
- Не размещайте в шкафу тяжёлое оборудование, масса которого превышает допустимую нагрузку для полок.
- При перемещении шкафа с размещёнными на нём предметами:
  - перемещайте плавно, контролируя устойчивость;
  - при необходимости удерживайте шкаф за предусмотренные для этого элементы (ручки, края каркаса)
  - избегайте перемещения по лестничным маршам и резким перепадам высоты пола.

8.5 Действия после завершения применения

После каждого использования изделия:

1. Снимите и утилизируйте одноразовые материалы (простыни, пелёнки и др.), если они использовались при проведении процедур, в соответствии с локальными правилами обращения с медицинскими отходами.
2. Проведите очистку и дезинфекцию изделия в соответствии с разделом «Дезинфекция, очистка и уход за изделием» и локальными инструкциями, особенно тщательно обработав поверхности, на которые могли попасть биологические жидкости или загрязнения.
3. При выявлении повреждений, нарушений работы подвижных узлов, признаков коррозии или других дефектов, способных повлиять на безопасность, выведите изделие из эксплуатации до проведения оценки технического состояния и, при необходимости, ремонта или списания.
4. После высушивания разместите изделие в отведённом месте хранения, обеспечив свободный доступ для последующего использования и не загромождая эвакуационные пути.

8.6 Ограничения применения

1. Изделие предназначено только для:
   - организации рабочего места медицинского персонала;
   - размещения, хранения и сортировки медицинских инструментов, материалов и оборудования;
2. Изделие не предназначено для:
   - использования в качестве подмостков, стремянки, подставки для тяжёлого оборудования, сиденья для персонала или посетителей;
   - перемещения по лестничным маршам и иным поверхностям, не предусмотренным инструкцией;
   - эксплуатации вне помещений медицинских и оздоровительных организаций, если иное не оговорено в документации.
3. Не допускается:
   - использование изделия пациентами, детьми или сопровождающими лицами самостоятельно, без участия медицинского персонала;
   - превышение максимально допустимой нагрузки, указанной изготовителем, на каждое комплектующее;
   - эксплуатация изделия при наличии видимых дефектов
   - использование съёмных элементов, не предназначенных для данного изделия или не одобренных изготовителем.

Эксплуатация изделия вне установленных диапазонов температуры, влажности и условий окружающей среды, а также применение дезинфицирующих средств, не рекомендованных изготовителем, может привести к снижению безопасности и сокращению срока службы изделия и не допускается.

9 Перечень и описание материалов

Пациент не контактирует с изделием.

Сокращение материала (см. раздел 5)	Материал, марка	Производитель (страна)
Материалы не контактирующие с организмом пациента:		
нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь, марки AISI 304	ООО "МАРЧЕГАЛИЯ РУ", РФ
углеродистая сталь	Сталь холоднокатаная конструкционная, марка 08пс	ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ», РФ
алюминий	Алюминиевый сплав: 6060, 6063 (EN AE-6060, EN AW-6063)	ООО «АлюминТехно», РБ
краска порошковая эпоксидно-полиэфирная	Краска порошковая эпоксидно-полиэфирная Цвет: RAL 1000, RAL 1001, RAL 1002, RAL 1003, RAL 1004, RAL 1005, RAL 1006, RAL 1007, RAL 1011, RAL 1012, RAL 1013, RAL 1014, RAL 1015, RAL 1016, RAL 1017, RAL 1018, RAL 1019, RAL 1020, RAL 1021, RAL 1023, RAL 1024, RAL 1027, RAL 1028, RAL 1032, RAL 1033, RAL 1034, RAL 1037, RAL 2000, RAL 2001, RAL 2002, RAL 2003, RAL 2004, RAL 2008, RAL 2009, RAL 2010, RAL 2011, RAL 2012, RAL 3000, RAL 3001, RAL 3002, RAL 3003, RAL 3004, RAL 3005, RAL 3007, RAL 3009, RAL 3011, RAL 3012, RAL 3013, RAL 3014, RAL 3015, RAL 3016, RAL 3017, RAL 3018, RAL 3020, RAL 3022, RAL 3027, RAL 3028, RAL 3031, RAL 4001, RAL 4002, RAL 4003, RAL 4004, RAL 4005, RAL 4006, RAL 4007, RAL 4008, RAL 4009, RAL 4010, RAL 5000, RAL 5001, RAL 5002, RAL 5003, RAL 5004, RAL 5005, RAL 5007, RAL 5008, RAL 5009, RAL 5010, RAL 5011, RAL 5012, RAL 5013, RAL 5014, RAL 5015, RAL 5017, RAL 5018, RAL 5019, RAL 5020, RAL 5021, RAL 5022, RAL 5023, RAL 5024, RAL 6000, RAL 6001, RAL 6002, RAL 6003, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6006, RAL 6007, RAL 6008, RAL 6009, RAL 6010, RAL 6011, RAL 6012, RAL 6013, RAL 6014, RAL 6015, RAL 6016, RAL 6017, RAL 6018, RAL 6019, RAL 6020, RAL 6021, RAL 6022, RAL 6024, RAL 6025, RAL 6026, RAL 6027, RAL 6028, RAL 6029, RAL 6032, RAL 6033, RAL 6034, RAL 6037, RAL 7000, RAL 7001, RAL 7002, RAL 7003, RAL 7004, RAL 7005, RAL 7006, RAL 7008, RAL 7009, RAL 7010, RAL 7011, RAL 7012, RAL 7013, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7022, RAL 7023, RAL 7024, RAL 7026, RAL 7030, RAL 7031, RAL 7032, RAL 7033, RAL 7034, RAL 7035, RAL 7036, RAL 7037, RAL 7038, RAL 7039, RAL 7040, RAL 7042, RAL 7043, RAL 7044, RAL 7045, RAL 7046, RAL 7047, RAL 8000, RAL 8001, RAL 8002, RAL 8003, RAL 8004, RAL 8007, RAL 8008, RAL 8011, RAL 8012, RAL 8014, RAL 8015, RAL 8016, RAL 8017, RAL 8019, RAL 8022, RAL 8023, RAL 8024, RAL 8025, RAL 8028, RAL 9001, RAL 9002, RAL 9003, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9011, RAL 9016, RAL 9017, RAL 9018.	ООО "МАВ", РБ
Стекло	Стекло листовое особо прозрачное марки Ultraview	АО «Салаватстекло», РФ

Медицинский работник должен работать в перчатках.

Материалы биологического, животного происхождения не используются.

Лекарственные средства не используются.

10 Дезинфекция, очистка и стерилизация

10.1 Дезинфекция

Периодически проводите дезинфекцию 1% раствором хлорамина или 3% раствором перекиси водорода, после чего промывайте чистой водой и высушивайте. Сроки очередной дезинфекции согласно правилам, установленным в лечебно-профилактическом учреждении.

Для потребителей РФ: дезинфекция осуществляется согласно требованиям МУ-287-113

10.2 Очистка

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань или губку, смоченную в мыльном растворе, избегая абразивных средств.

10.3 Стерилизация

Нестерильные изделия для многократного применения, устойчивые к дезинфекции.
Нестерильные, стерилизации не подлежат.

11 Требования к техническому обслуживанию и ремонту

11.1 Техническое обслуживание

Наружные поверхности изделия должны регулярно осматриваться на наличие повреждений покрытия, следов коррозии, деформаций и других дефектов; при их обнаружении необходимо принять меры по устранению.

Крепёжные элементы подлежат периодической проверке на наличие ослабления и коррозии; при необходимости ослабленные соединения подтягиваются, повреждённый крепёж заменяется.

Не допускается ударное воздействие на конструкцию изделия, а также эксплуатация изделия при видимых деформациях каркаса, колёсных опор или элементов ограждения.

Следует избегать воздействия на изделие открытого огня, высоких температур и агрессивных сред, не предусмотренных производителем, а также превышения допустимой нагрузки.

Колёсные опоры и тормозные устройства подлежат регулярной проверке: ход колёс должен быть плавным, тормоза — обеспечивать надёжную фиксацию изделия в неподвижном состоянии. При выявлении заеданий, повышенного люфта или ухудшения торможения необходимо провести очистку, при необходимости — замену узлов.

Съёмные элементы должны периодически проверяться на целостность, надёжность фиксации и отсутствие повреждений, влияющих на безопасность пациента или возможность проведения дезинфекции.

Соблюдение указанных требований технического обслуживания обеспечивает сохранение эксплуатационных характеристик, долговечность и безопасность использования изделия.

11.2 Ремонт

Производитель обеспечивает в гарантийный период техническое обслуживание и бесплатный ремонт дефектов поставленных изделий, возникших по вине производителя, силами собственных или уполномоченных служб технического обслуживания.

В послегарантийный период производитель обеспечивает на договорной основе техническое обслуживание и ремонт поставленных изделий силами собственных или уполномоченных служб технического обслуживания.

Техническое обслуживание и ремонт могут выполняться как по месту эксплуатации изделия, так и на производственных (или сервисных) площадках службы технического обслуживания, в зависимости от сложности, объёма работ и возможностей транспортировки изделия.

Выполнение ремонтных работ, связанных с разборкой изделия, должно осуществляться только квалифицированным персоналом, допущенным к обслуживанию медицинской техники, в соответствии с конструкторской и эксплуатационной документацией производителя.

12 Утилизация

Изделия по окончанию срока службы и при потере потребительских свойств должны утилизироваться их непосредственным правообладателем с учетом нормативных требований страны-применения и прочими действующими на момент утилизации государственными правилами по утилизации медицинских изделий и материалов, из которых они изготовлены.

Для потребителей РФ: нормативным документом является СанПиН 2.1.3684-21

Упаковку нового изделия утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Утилизацию неиспользованных изделий осуществляют в порядке, предусмотренном для отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.3614 и с инструкцией, действующей в лечебном учреждении.

Утилизацию использованных изделий осуществляют в порядке, предусмотренном для отходов класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии СанПиН 2.1.3614-21 и с инструкцией, действующей в лечебном учреждении.

13 Перечень стандартов применяемых в инструкции

ГОСТ Р 50444-2020	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023	Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования
ГОСТ Р МЭК 62366-1-2023	Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

14 Комплектация изделия

Шкаф медицинский ARTINOX™

Модели:

	Комплектация изделия	Далее по тексту
1.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-61 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-61
2.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-62 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-62
3.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-63 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-63
4.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-64 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-64
5.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-65 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-65
6.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-66 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-66
7.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-68 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-68
8.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-69 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-69
9.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-71 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 2 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 4 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-71
10.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-72 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-72
11.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-73 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-73

	Комплектация изделия	Далее по тексту
12.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-74 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-74
13.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-75 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-75
14.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-76 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-76
15.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-77 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-77
16.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-81 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 2 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 4 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-81
17.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-81.1 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 2 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 4 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-81.1
18.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-82 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-82
19.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-83 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-83
20.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-84 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-84
21.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-85 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 2 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 4 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-85
22.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-86 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-86

	Комплектация изделия	Далее по тексту
23.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-87 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-87
24.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-88 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 2 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 4 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-88
25.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-88.1 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 2 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 4 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-88.1
26.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-89 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 2 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 4 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-89
27.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-90 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-90
28.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-90.1 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 3 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 6 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-90.1
29.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-96 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 2 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 4 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-96
30.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-96.1 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 2 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 4 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-96.1
31.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-CT1 в составе: – Стеллаж медицинский (полка – 4 шт., стойка с опорами – 4 шт.) – 1 шт. – Комплект фурнитуры для сборки (болт М6х16 ГОСТ 7798 – 64 шт., шайба пружинная М6 ГОСТ 6402 – 64 шт., шайба М6 ГОСТ 11371 – 128 шт., гайка М6 ГОСТ 5915-70 – 64 шт.) – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-CT1
32.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-CT1.1 в составе: – Стеллаж медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-CT1.1
33.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-CT1.3 в составе: – Стеллаж медицинский (полка – 5 шт., стойка с опорами – 4 шт.) – 1 шт. – Комплект фурнитуры для сборки (болт М6х16 ГОСТ 7798 – 80 шт., шайба пружинная М6 ГОСТ 6402 – 80 шт., шайба М6 ГОСТ 11371 – 160 шт., гайка М6 ГОСТ 5915-70 – 80 шт.) – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-CT1.3

	Комплектация изделия	Далее по тексту
34.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-E11 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (от 1 до 2 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – от 2 до 4 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-E11
35.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-S15 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (1 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-S15
36.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-S17 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (1 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-S17
37.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-S17.1 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (1 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-S17.1
38.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-S19 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (1 шт.), либо без замка) – 1 шт. – Ключ (при необходимости) – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-S19
39.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-C1 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (1 шт.)) – 1 шт. – Ключ – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-C1
40.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-C12 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленными замком (1 шт.) и сейфом) – 1 шт. – Ключ – 2 шт. – Ключ к сейфу – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-C12
41.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-C12S в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленными замком (1 шт.) и сейфом) – 1 шт. – Ключ – 2 шт. – Ключ к сейфу – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-C12S
42.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-C13 в составе: – Шкаф медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-C13
43.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-C13S в составе: – Шкаф медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-C13S
44.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-C1S в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (1 шт.)) – 1 шт. – Ключ – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-C1S

	Комплектация изделия	Далее по тексту
45.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-C224 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленными замком (1 шт.) и сейфом) – 1 шт. – Ключ – 2 шт. – Ключ к сейфу – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-C224
46.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-C224S в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленными замком (1 шт.) и сейфом) – 1 шт. – Ключ – 2 шт. – Ключ к сейфу – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-C224S
47.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-C225 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленными замком (1 шт.) и сейфом) – 1 шт. – Ключ – 2 шт. – Ключ к сейфу – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-C225
48.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-C225S в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленными замком (1 шт.) и сейфом) – 1 шт. – Ключ – 2 шт. – Ключ к сейфу – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-C225S
49.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-C234 в составе: – Шкаф медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-C234
50.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-C234S в составе: – Шкаф медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-C234S
51.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-C235 в составе: – Шкаф медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-C235
52.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-C235S в составе: – Шкаф медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-C235S
53.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-C24 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (1 шт.)) – 1 шт. – Ключ – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-C24
54.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-C24S в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (1 шт.)) – 1 шт. – Ключ – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-C24S
55.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-C25 в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (1 шт.)) – 1 шт. – Ключ – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-C25

	Комплектация изделия	Далее по тексту
56.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-C25S в составе: – Шкаф медицинский (с предустановленным замком (1 шт.)) – 1 шт. – Ключ – 2 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-C25S
57.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-S07 в составе: – Шкаф медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-S07
58.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-S08 в составе: – Шкаф медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-S08
59.	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-S09 в составе: – Шкаф медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-S09
60	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-S010 в составе: – Шкаф медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-S010
61	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-S011 в составе: – Шкаф медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-S011
62	Шкаф медицинский ARTINOX™, модель AR-S012 в составе: – Шкаф медицинский – 1 шт. – Паспорт – 1 экз. – Инструкция по применению на сайте www.artinox.ru и на бумажном носителе – 1 экз.	AR-S012

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
31 (тридцать один) лист
Генеральный директор
ООО «АВ ТРАСТ»
А.В. Якимович

